

# WT-6058A 电动摩擦褪色试验机



## 1.简介

电动摩擦褪色试验机主要用于测试染色的织物、皮革经过摩擦之后的脱色程度。摩擦方式有干摩和湿摩两种方式。测试时，用干棉布或湿棉布包在摩擦锤上，然后压在织物或皮革试样上进行往复摩擦。摩擦一定次数后，将试样放置在标准光源箱中，用色卡对比试样的脱色程度。

## 2.参照标准

ISO 105, ASTM D2054, AATCC-8, JIS-L0849, GB/T 3920

## 3.主要技术参数

序号	项目	参数
1	摩擦速度	100 次/分钟
2	运动行程	(200±3)mm
3	负荷重量	(9±0.9)N
4	计数器	LCD 显示, 0-9999999 任意设定
5	同时可测试试样数	1 个试样
6	电压	AC220V,10A
7	体积	550x400x350mm
8	重量	54kg